

Dane o produkcie



ID produktu 5892

Nazwa produktu Multimetr cyfrowy BENNING MM1-3

Numer katalogowy 818460

Producent BENNING

Opis

Innowacyjny multimetr cyfrowy z czujnikiem napięcia do bezdotykowej lokalizacji napięcia fazowego.

Dokładność podstawowa:	0,5%
Zakres wyświetlania:	2000
Pojemność:	1 pF do 2 mF
Temperatura:	-20 do 800 ° C
Napięcie prądu przemiennego:	1 mV do 750 V.
Napięcie prądu stałego:	1 mV do 1000 V
Prąd AC:	1 mA do 10 A
Prąd DC:	1 mA do 10 A
Rezystancja:	0,1 oma do 20 mOhm
Ciągłość / dioda:	Tak tak
Częstotliwość:	1 Hz do 20 MHz

- Zintegrowany czujnik napięcia sygnalizuje napięcia fazowe za pomocą akustycznego i czerwonego sygnału LED
- lokalizuje uszkodzone kable
- wszystkie podstawowe rodzaje pomiarów i pomiary temperatury w wyjątkowo kompaktowej

obudowie